




EASY POWER L E



HPP ETH



HPP ETV



- Asynchrone Drehstrommotoren 30 kW, mit flexiblen Motor-Pumpen-Kupplungsgelenk
- Industrielles Niederspannungs-Bedienfeld (24 V) mit Stern-Dreieck-Anlasser
- Robuster lackierter Rohrrahmen mit Korrosionsschutz
- Ergonomische Griffe für einfache Manövrierfähigkeit
- Mit Edelstahl beschichtete Platten AISI 304
- Praktisches Gehäuse für Waffe und Lanze
- Ø 350 mm "All-Road" -Schaumräder mit Rollenlagern
- Bedienfeld mit Hauptschalter, Ein / Aus-Tasten, Not-Aus, Stundenzähler, Schütz mit Thermorelais zum Motorschutz
- Direkte Wasseransaugung
- S / S DN 63 Manometer mit Glycerin
- Edelstahl-Entladeventil mit Druckentlastungssystem (zurückgesetzt bei 50% des eingestellten Drucks) und EASY START-System
- 100 mesh Wasserfilter mit leicht austauschbarer Patrone
- Sicherheit bei Wassermangel, Überdruck, Übertemperatur

- Moteurs asynchrones triphasés de 30 kW, équipés d'un accouplement élastique
- Panneau de commande avec démarrage étoile-triangle et commandes basse tension (24 V)
- Chassis tubulaire robuste peint avec traitement anti-corrosion
- Poignées ergonomiques pour faciliter la maniabilité
- Panneaux de revêtement en acier inoxydable AISI 304
- Logements pratiques pour pistolet et lance
- 4 roues en mousse Ø 350mm "all-road" avec roulements à rouleaux
- Panneau de commande avec interrupteur général, boutons poussoirs allumer et éteindre, arrêt d'urgence, compteur horaire, contacteur avec relais thermique pour la protection du moteur
- Aspiration directe de l'eau
- Manomètre DN 63 en acier inoxydable avec glycérine
- Vanne bypass en acier inoxydable avec décharge de la pression (restauration à 50% de la pression définie) et EASY START
- Filtre à eau 100 mesh avec cartouche facilement remplaçable
- Sécurité en cas de manque d'eau, surpression, surchauffe

Modell Modèle	Pumpe Pompe	RPM			 l/min	 bar			 kg	
			A	Ph-V-Hz			HP	kW		
EASY POWER L E 30/500	HPP ETH	1450	63	3-400-50	30	500	40,0	30,0	280	
EASY POWER L E 38/400	HPP ETH				38	400				
EASY POWER L E 13/1000	HPP ETV	1750			3-440-60	13				1000
EASY POWER L E 18/800	HPP ETV					18				800